JS-RA6シリーズ 簡易手順マニュアル

■録画設定(高級モード) 高級モードは、各カメラの録画設定を個別におこなう場合に使用します。 各チャンネルに対し、カメラ別・イベント別に画質・録画解像度を設定することが可能です。

1.監視画面上を右クリックし、ポップアップメニューを 表示します。メニュー設定(赤枠)をクリックします。



2.設定メニューより、録画(赤枠)をクリックします。



3.録画メニューよりスケジュール(赤枠)をクリックします。

JAPAN SECURITYS	YSTEM	
イベント 雄高時間 白毛の団 タイム ラブス 緑画明間制度	 エキレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	977425 02 L 6 v L 6 v
	10月1日 10月1日 田平山田 田田	
5	640	te N

5.設定項目(赤枠)をカメラ:CH数をクリックしてください。 ※CH数はご利用のレコーダによって異なります。



4.スケジュール項目が表示されますので、単純モードから 高級モード(赤枠)へ変更してください。



6.設定をおこなう項目の+アイコン(赤枠)をクリックし てください。 ※各項目と連動した設定となります。

ペケジュール 1 - 設定 + タイブ ips 画質 解機度 時間 1 12 (1-4) 新設研究

	A (7) 建筑家国		*	+
+	🖲 (1-4) 775-4入力			
+	≸ (1-4) €=9≣9			
+	포 (1~4) 映像信号な し			
+	■ (1-4) 542,400			

7、設定項目(ips、画質、解像度)が表示されますので、 各チャンネルごとに設定をします。

	タイプ	ips	画質	解像度
0	🖸 (1~4)			
	1. CAM1	✓ 30,00 ips	✓(最高面質)	✓ (1920X1080)
	2. CAM2	✓ 30,00 ips	↓ ✔(最高面質)	✓(1920X1080)
	3. CAM3	✓ 30,00 ips	✔(最高面質)	✓ (1920X1080)
	4. CAM4	✓ 30,00 ips	✓(最高面質)	✓(1920X1080)
+	🚨 (1~4)			
+				
+	🔜 (1~4)	_		
+	<u> </u> (1~4)			

8、ips項目をクリックすると選択項目(赤枠)が表示されます。

	G (1~4)	
	1. CAM1	🗸 🗸 30.00 ips
	2. CAM2	30.00 ips
	3, CAM3	20.00 ips
	4. CAM4	15.00 ips
+	💻 (1-4)	10.00 ips
+		9,00 ips
+	🚛 (1-4)	8,00 ips
+	[] (1-4)	7,00 ips
		6,00 ips
		5.00 ips
		4,00 ips
		3,00 ips
		2,00 ips
		1,00 ips
		録画しない

8、画質項目をクリックすると選択項目(赤枠)が表示されます。

	ips	画質	解像度
 (1~4)			
1. CAM1	✓ 30.00 ips	✓ ジ(最高面質)	✓(1920X1080)
2. CAM2	✓ 30.00 ips	-	✓(1920X1080)
3. CAM3	✓ 30,00 ips	856	✓(1920X1080)
4. CAM4	✓ 30,00 ips	-	✓(1920X1080)
(1-4)		656	
	1		
= (1-4)			
(1-4)			

10、設定後、保存(赤枠)をクリックして、録画設定完了です。



9、解像度項目をクリックすると選択項目(赤枠)が表 示されます。

\$17		画質	解像度	
G (1-4)				
1. CAM1	√ 30,00 ips	√(最高面質)	✓ \$(1920X1080)	
2, CAM2	√ 30,00 ips	√(最高面質)	1920X1080	
3, CAM3	✓ 30,00 ips	√(最高面質)	1280X720	
4, CAM4	¥30,00 ips	✔(最高面質)		
🚨 (1~4)				
🗲 (1-4)				
😎 (1-4)				
🛓 (1~4)				